

GenSet



MG 4000 I-HE



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 4000 I-HE

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE MONOFASE DA 3,85 KVA/
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	+ Arresto automatico per basso livello olio + 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	+ Non disponibili
Accessori a Richiesta	+ Non disponibili
Potenza Acustica	+ Lwa 98 (73 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	+ Tipo: sincro + Potenza massima monofase: 3,85 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Benzina 3000 giri/min	+ Tipo: Honda GX 200 OHV - 1 cil. 4,4 CV (3,3 kWm) - 196 cm ³ + Carburante: benzina + Raffreddamento: aria + Avviamento: manuale autoavvolgente + Capacità serbatoio: 3,1 l + Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 l/h
Caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 610 x 360 x 410 mm + Peso a vuoto: 38 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.